

# ECH43




Valvo ECH43  
Code PC, rev 1, 1947, Hamburg

Merksnaam	Philips, Pope, Valvo
Equivalentente types	6C1Q, CV3888
Zie ook	141TH, X142, 14K7, <a href="#">ECH41</a> , <a href="#">UCH41</a> , <a href="#">UCH42</a>

De ECH43 is de autoradio versie van de ECH41, en kan deze in de meeste gevallen vervangen. De triode-heptode combinatie buis is ontworpen om via parallelschakeling uit het boordnet te worden gevoed. De buis is nog bruikbaar met 6,3 Volt voedingsspanning. Beide systemen hebben een gemeenschappelijke kathode. Toepassingen zijn mengtrap en fasesplitser.

De buis heeft een diameter van 20mm, de lengte is 52 mm exclusief de pinnen van de B8A voet. De gebruikte Philips productiecode is PC.

## Aansluitingen



B8A	1	2	3	4	5	6	7	8
?	h	a	a(t)	g3,g(t)	g2,g4	g1	k	h

## Specificaties



Heptode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.23	250	85	-2	3	3	>1,000,000	0.75	1.5

Triode	Va	mAa	Pdiss
?	150	5.1	0.8

