

ECL84



Doosje Pope ECL84




Pope ECL84
Code f4, rev 2,
Heerlen, mei 1961,
week 5

Merk	Adzam, Mazda, Mullard, Philips, Telefunken
Equivalenten types	6DX8
Zie ook	15DQ8, PCL84

Deze combinatie triode-pentode uit 1957 is ontworpen voor gebruik in het video circuit van televisie toestellen. De pentode functioneert hier als video eindversterker.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de B9A pinnen, 58 mm lang. De gebruikte Philips productiecode is f4.

Aansluitingen



B9A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
?	g(t)	a(t)	k(t)	h	h	a	k,g3,s	g1	g2

Specificaties

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.72	200	200	-2.9	18	3	130,000	10.4	4

Triode	Va	mAa	Vg	ra	gm	Pdiss
?	200	3	-1.7	16,000	4	1

 Térug