


EM80

Doosje Telefunken
EM80

Telefunken EM80


De EM80 in
werking

Merknaam	Adzam, Amperex, Haltron, Lorenz, Mullard, Philips, RWN Neuhaus, Siemens, Telefunken, Tesla, Tungram, Ultron, Valvo
Equivalenten types	65ME, 6BR5, 6E1P , CV1352
Zie ook	19BR5, 6M40, EM81 , EM85 , UM80

Het EM80 afstemoog is in 1953 door Philips op de markt gebracht. De indicator is zichtbaar door de zijkant van de buis en bestaat uit een U-vormig schermpje waarop 2 schaduwzones in waaiervorm zichtbaar zijn. Het meetbereik van de EM80 is 0 - 20 Volt. De as van het schermpje is tussen pin 1 en pin 2 van de noval sokkel.

De glazen buis heeft een diameter van 20 mm en een lengte van 57 mm. De door Philips gebruikte productiecode is r8.

Aansluitingen



B9A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
?	g	k	-	h	h	-	a	-	t

Specificaties

CRT	Vh	Ah	Va	Vg	mAa
<u>?</u>	6.3	0.3	250	-1	0.48

