

6AR5



Doosje RCA 6AR5


RCA 6AR5

Merknaam	National, NEC, RCA, Sylvania
Equivalenten types	
Zie ook	6K6G, 7B5

Deze miniatuur beam power tetrode uit 1947 heeft voldoende uitgangsvermogen voor toepassing in een eindtrap van een gemiddelde huiskamerradio.

De smalle buis heeft een diameter van 17 mm en is 58 mm lang, exclusief de pennen van de B7G voet.

Aansluitingen



B7G	1	2	3	4	5	6	7
?	g1	k,g3	h	h	a	g2	nc

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss	Pout	D
?	6.3	0.4	250	250	-18	32	5.5	68,000	2.3	8.5	3.4	11%

