

6BN8



Fivre 6BN8G

Magnadyne, foto [Gidi Verheijen](#)


Merknaam	GE, ITT, Philips, Raytheon, Sylvania, Toshiba, Tung Sol
Equivalenten types	
Zie ook	8BN8

Dit is een detector buis, een duo diode-triode voor audio toepassing met hoge versterking. Alle drie systemen hebben een gescheiden kathode aansluiting, zodat de buis ook voor FM detectie geschikt is.

Het glas van deze buis heeft een diameter van 20 mm. De lengte is 58 mm zonder de pinnen van de buisvoet.

De Italiaanse Fivre 6BN8G heeft een octal voet, en is vrijwel gelijk aan de Amerikaanse 6B8. Dit is een duo diode-pentode met topaansluiting. Het regelbereik loopt van -3 tot -35 Volt.

Aansluitingen Fivre 6BN8G




10	1	2	3	4	5	6	7	8	tc
?	-	h	a	ad(1)	ad(2)	g2	h	k,g3	g1

Specificaties Fivre 6BN8G

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.3	250	100	-3	8.5	1.9	610,000	1.15	2.25

Aansluitingen



B9A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
?	ad(2)	kd(2)	kd(2)	h	h	ad(1)	a	g	k

Specificaties

Triode	Vh	Ah	Va	Vg	mAa	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.6	250	-3	1.6	28,000	2,5	1.5

[Terug](#)