

ECLL800




Lorenz ECLL800

Merknaam	ITT, Lorenz, Tungstam
Equivalenten types	6KH8
Zie ook	

Deze combinatie triode-duo-pentode uit 1963 is door ITT Lorenz ontworpen voor gebruik in (stereo) audio versterkers, en is daarmee een van de laatste audio eindbuizen. Met deze buis kan een compacte 9 Watt (klasse B) balans eindtrap worden gebouwd inclusief fase draaier.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 21 mm en is, exclusief de B9A pinnen, 70 mm lang.

Aansluitingen



B9A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	a (t)	g(t),g1 (2)	a (2)	h	h	g1 (1)	k,g3,s	a (1)	g2 (1,2)

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss	Pout	D
---------	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-------	------	---

?	6.3	0.6	250	250	-9	24	4.5	100,000	6	6		
Triode	Va	Vg	mAa	ra	gm	Pdiss						
?	100	-9	4	150,000		0.5						

 [Térug](#)