

EF2




Telefunken EF2

Merknaam	Mullard, Philips, Telefunken
Equivalenten types	S628, VF2
Zie ook	CF2

De regelpenthode (selektode) EF2 is door Philips in 1934 aan de markt gebracht voor gebruik in autoradio's. Deze lamp wordt toegepast in r.f. of m.f. versterker schakelingen met variabele versterking.

De ballon heeft een diameter van 35 mm, is 88 mm lang en is voorzien van een gouden of rode geleidende afschermlaag.

Aansluitingen



P	1	2	3	4	5	6	7	8	tc
?	m	h	h	k	g3	-	g2	a	g1

Specificaties

Penthode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm
?	6.3	0.4	250	100	-2.2	4.5	1.4	1,400,000	2.2

