

EF86



Doosje Pope EF86

 Pope EF86
 Code 8Y, rev 5,
 M.B.L.E. Brussel, jun
 1967, week 4

Merknaam	AEG, GEC, Haltron, Lorenz, Mullard, Philips, Pope, RFT, RSD, Siemens, Sonotone, Svetlana, Telefunken, Tonex, Tungfram, Ultron, Valvo
Equivalenten types	6267 , 6J32P, CV2901, CV4085, E80F , EF804
Zie ook	EF40 , PF86 , UF86


Deze audio pentode met lage ruis, lage vervorming en een laag bromniveau is door Philips in 1954 geïntroduceerd. Het is de opvolger van de EF40. Verschil met de EF40 is een ingebouwde statische afscherming en een bifilair gewikkelde gloeidraad.

De versie EF86S heeft vergulde pinnen en verbeterde ruis- en microfonie eigenschappen.

Het glas van deze buis heeft een diameter van 20 mm. De lengte is 48 mm. De gebruikte Philips productiecodes zijn tE, 8Y en 9r.

Aansluitingen

B9A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



? | g2 | s | k | h | h | a | s | g3 | g1

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.2	250	140	-2	3	0.55	2,500,000	1.85	1

Terug