

EF92



Mullard EF92


Code 6Y, rev 0, Mullard Whyteleafe UK, jul 1955

Merknaam	La Radiotechnique, Mullard, Philips
Equivalenten types	6CQ6
Zie ook	

Een miniatuur regelpentode. Deze buis is ontworpen voor gebruik in r.f. versterker schakelingen tot 160 MHz. De regelcurve loopt tot -28 Volt.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 18 mm en is, zonder de pinnen van de B7G voet, 48 mm lang. De gebruikte Philips type code is 6Y.

Aansluitingen



B7G	1	2	3	4	5	6	7
?	g1	k	h	h	a	g3,s	g2

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.2	250	150	-0.65	8	2		2.5	2.5

